


aiwa[®]
Japan est1951

AT-X80R
真無線藍牙耳機

Designed in Japan
アイワ株式会社

認識耳機

選擇並組裝耳套



雙耳機配對

首次配對方法:


1. 取出兩隻耳機，再將兩隻耳機放回充電盒中。（此步驟為新機激活）
2. 再次取出兩隻耳機。
3. 刷新手機藍牙設備列表，點擊配對AT-X80R，完成配對。

耳機取出會自動開機，若未自動開機，請充電後重新嘗試

切換設備配對方法:

1. 關閉手機藍牙，耳機自動斷開進入配對模式。
2. 刷新手機藍牙設備列表，點擊配對AT-X80R，完成配對。

不支持同時連接兩台手機，下次開機默認回連上次配對的手機




恢復原廠設置

1. 已有連接過手機，在手機藍牙設備列表中，找到AT-X80R，點擊進入設置，選擇忽略或取消配對。
2. 取出兩隻耳機，同時長按8秒，直至紅燈長亮2秒後熄滅，表示調為關機狀態。
3. 重新同時長按兩隻耳機大約10秒，直至紅綠燈同時閃3次，紅燈閃1次，表示耳機重置成功。

恢復出廠設置後用首次配對的方法連接即可正常使用

手動配對 (此方法適用於對耳機失去連結的情況)

關機狀態下，觸摸觸控板5秒，直至紅綠燈交替閃，再次觸摸兩次觸摸板，操作成功後，紅綠燈會同時閃爍(雙耳同時操作)如果出現主耳紅綠交替閃爍，副耳滅燈的情況，則為兩隻耳機配對成功。



配戴耳機



1. 將耳帽斜向下輕輕塞入耳道，以輕擺頭部耳機不晃動為宜。
2. 通話時，將耳機麥克風朝向嘴部可使通話更清晰。

通話中插接與切換電話

當手機來電時，雙擊觸摸板接聽電話進行通話；當手機有新來電時，雙擊觸摸板保持上一個通話，進行第二個來電的通話。

長按觸摸板2秒可以隨意切換兩個通話。

拒接第二個來電

當手機來電時，雙擊觸摸板接聽電話進行通話；當手機有新來電時，長按觸摸板2秒拒接新來電，繼續保持當前通話。

單耳機使用模式

1. 耳機在關機狀態下，任一耳機長按觸控板約5秒，進入配對狀態（紅綠燈交替閃爍）
2. 打開手機藍牙搜索配對名，選擇AT-X80R點擊連接。

給耳機充電

耳機放入充電盒中，即關機進入充電狀態，充電時紅燈常亮，充滿電後綠燈常亮1分鐘後熄滅。

給充電盒充電

當電量<30%，兩個綠燈閃亮；當電量在30%~90%，左邊綠燈常亮，右邊綠燈閃亮；當電量>90%以上，兩個綠燈常亮。

※AT-X80R充電盒支援無線充電器充電

規格

配對名稱: AT-X80R

藍牙版本: V5.0

待機時間: 約70小時

充電時間: 約2小時

音樂播放: 約4-5小時

通話時間: 約4小時

連結距離: 10米 (無障礙環境下)

電池類型: 聚合物鋰電池

耳機電池容量: 3.7V 40mAh

充電盒電池容量: 3.7V 600mAh

額定電壓/電流: 5V 500mA

支持協議: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

功能介紹

功能	狀態	操作/現象	LED	語音提示
TWS相互配對	關機狀態，且未有配對紀錄 (首次使用)	長按觸控板1秒開機自動進入配對狀態	紅綠燈交替閃爍	TONE音
	關機狀態下長按5秒進入藍牙配對模式	雙擊觸控板鍵一次進入TWS配對搜索	紅綠燈同時雙閃，聯上左耳進入配對狀態右耳燈滅。	TONE音
開機	關機狀態	長按觸控板1秒	綠燈長亮1秒	TONE音
	充電狀態	從充電盒拿起，耳機開機	綠燈長亮1秒	
關機	任意狀態	長按觸控板8秒 (未連接設備是可聯動關機)	紅燈長亮2秒	TONE音
		放入充電盒，關機	紅燈長亮	
接聽/結束通話	來電響鈴中/通話中	雙擊觸控板	\	TONE音
拒接來電	來電響鈴中	長按觸控板2秒 (要鬆手)	\	TONE音
喚醒語音助手	已連結狀態	左邊三擊觸控板	\	TONE音
遊戲模式開關	音樂/視頻/遊戲過程中	右邊三擊觸控板 開/關 遊戲模式	\	開啟: 嘟嘟 關閉: 嘟嘟
音樂暫停/播放	音樂狀態下	雙擊觸控板	\	\
		入耳檢測功能: 1. 取下任何一個耳機，音樂暫停 2. 取下暫停後，15秒內戴上任何一個耳機 音樂繼續播放 (初始狀態是在暫停狀態下，再戴上，不會繼續播放)	\	嘟
切換上下曲	音樂狀態下	左耳機長按2秒上一曲，右耳機長按2秒下一曲	\	\

客戶服務

有關產品的更多資訊，請參考我們網站：
www.int-aiwa.com。

您可以參考內附的保卡，聯絡當地的aiwa授權經銷商或是客服中心。

產品保固

請參閱保卡中提供的保固標籤。
注意: 拆卸設備不在保固範圍內。
注意: 液體浸沒不在保固範圍內。

產品保修卡及服務保證書

 服務保證書	
商 品: _____	經銷商確認章 <small>(店東應含店名、店址、電話)</small>
機 型: _____	
主機機號: _____	
購買日期: _____	
姓 名: _____	
電 話: _____	
地 址: _____	
E-mail: _____	
進口商：中華大雄股份有限公司 電話：02-26624343	

為保障您的權益，請要求經銷商將店名、店址、
購買日期等資料填寫清楚，提供自購買日期起
_____ 個月之免費保證服務。

- * 購買日期填寫不實者，恕難免費服務，對購買日期之認定有爭議時，請出示購買證明(紙本或電子發票)
- * 保證書遺失或購買日期未填寫者，則以出庫日加30天為保固起始日。
- * 如需售後服務或有任何疑問，請洽愛華客服中心
- * 維修專線：02-2662-4343 傳真：02-2664-4443
- * 愛華網址：<https://www.int-aiwa.com/>

愛華國際股份有限公司
AIWA ELECTRONICS INTERNATIONAL CO., LTD.



提示

1. 使用產品前請仔細閱讀本使用說明書並妥善保管;
2. 首次使用時，請先將本產品充滿電;
3. 如果產品長期(超過2周)不使用，請對其充電;
4. 必須選擇正規廠家生產且經過國家認證的充電器;
5. 若手機無法搜索藍牙耳機，請確認藍牙耳機是否處於“配對模式”，若長時間未進行配對或連接，藍牙耳機配對功能將關閉，請重新開啟藍牙耳機至“配對模式”;若手機程序出錯，請重啟手機;若藍牙耳機程序出錯，請重啟藍牙耳機或者恢復出廠設置。

注意:長時間使用耳機可能會造成聽力損害，請合理安排使用時間。
本耳機不支持輸出超過2A的充電座給耳機充電，否則會損害耳機本體。

警告

1. 請勿以任何理由拆除或維修改裝耳機，否則可能會導致起火;電子擊穿甚至徹底損壞產品。
2. 請勿將產品置於溫度過低或過高(0°以下或45°C以上的環境下)。
3. 請避免靠近兒童或動物的眼睛使用產品指示燈。
4. 請勿在雷暴天氣下使用該產品，雷暴可導致本產品工作不正常並增加觸電的危險。
5. 請勿使用油品及其他揮發性液體擦拭本產品。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：02-2662-4343

商品原產地：中國（CHINA）

製造年份：2020年