

H-T-T
HTT-2220

蚊、蠅、小黑蚊通殺



守護者

小黑蚊三層密網

分離式鋰電池充電式電蚊拍

夜間照明
電擊蚊蟲
不開燈

分離式充電

超大網面
21CM寬網面
蚊蟲不逃脫


超強電壓
3500V瞬間電壓

人體工學
防滑握把

充電式鋰電池

國際電壓
AC100V-240V
充電

可分離當手電筒使用



材質：ABS塑膠、鐵網
尺寸：21x53x4.8CM
製造年份：2022年
製造號碼：標示於本體
產地：中國

委製商：中華大雄股份有限公司
地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號
電話：02-2662-4343
進口商：信成國際股份有限公司
地址：新北市樹林區柑園街一段209號
電話：02-2668-9990

使用說明及注意事項請見背後說明



廢電池請回收
環署基字第0990005504號



H-T-T
HTT-2220



小黑蚊三層密網

分離式鋰電池充電式電蚊拍

注意事項

- 勿給小孩當作玩具使用
- 充電時請勿觸碰電蚊拍上所有開關或按鈕
- 切勿在有易燃氣體或液體的場所使用，不要經常使用金屬等導電物質觸碰電網，以免發生危險
- 不使用時，將電源開關保持在OFF位置
- 不可用水沖洗或用濕毛巾擦拭，在網上蚊蟲殘屍可使用長毛軟刷或輕敲數下即可脫落
- 電量用完請及時充電，產品充電時切勿使用，最長充電時間不能超過10小時，如果長時間不使用，每存放三個月補充電一次，約6-8小時左右，並且放置在乾燥的地方，防止受潮。
- 本產品有充飽斷電保護機制，但無充飽電量提示燈。所以依據建議充電時間進行充電，時間到即拔除充電，以保護電池壽命。

電蚊拍規格

- 額定電壓：3.7V
- 輸入功率：0.7W
- 光源功率：0.5W
- 充電電壓/頻率：AC100V-240V 50/60Hz
- 工作瞬間電壓：3500V
- 電池內容：14500鋰電池

使用說明

- 電池充電：將電源開關撥到OFF位置，將LED照明燈自電蚊拍本體取下(逆時針旋轉)然後將LED照明燈插頭插入座，當紅色充電指示燈亮起即開始充電，充電時間需要4~6小時。
- 滅蚊方式：將電源開關撥到ON位置，按住藍色按鈕，紅色工作指示燈亮，則網面有高電壓，可擺動電蚊拍使網面接觸蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃，鬆開藍色按鈕，工作指示燈熄滅，網面無電。
- 使用時間：充電完成後，可使用10~15天左右。若持續使用照明，則可使用約5小時左右。
- 照明方式：打開LED照明燈開關可持續照明。